



## Breakin 5x stekker > 1x 10-pin 1+6

merk

**Promes**

code

**SRBIRK23**

fabrikantcode



### **Breakin blok van volrubber.**

Van 5 x WCD naar 10 polig multi. Voorzien van 5 stuks kabel van 1,3 meter neopreen met aangespoten stekker. Kabeldoorsnede 3x 1,5mm. De kabels worden elk afzonderlijk via een wartel in de rubberenbox ingevoerd.

### **Breakin blokken**

Een breakin is een verloopblok, waarmee een verloop kan worden gemaakt van één of meerdere stekker(s) naar een multiconnector. De naam "breakin" verwijst naar het feit dat we hiermee "inbreken"(aankoppelen) op een multikabel. Een breakin is in meerdere kringen en/ of soorten connectoren leverbaar.

### **Breakin WCD**

Deze breakin is voorzien van standaard rubber stekkers met randaarde. U kunt kiezen uit een 4 of 5 kringen model naar een 10 polige connector.

### **technische specificaties**

- Afmeting box: 210x 145x 80mm
- Ingang: 5x schuko
- Uitgang: Hartin 10-pin

### **Penbelegging van de multiconnector:**

- Kring 1 = pen 1 en 6
- kring 2 = pen 2 en 7
- enz