



## Breakin 8x stekker > 1x 16-pin 1+2

merk

**Promes**

code

**SRBISL42**

fabrikantcode



### Breakin blokken

Een breakin is een verloopblok, waarmee een verloop kan worden gemaakt van één of meerdere stekker(s) naar een multiconnector. De naam "breakin" verwijst naar het feit dat we hiermee "inbreken"(aankoppelen) op een multikabel. Een breakin is in meerdere kringen en/ of soorten connectoren leverbaar.

### Breakin WCD

Deze breakin is voorzien van standaard rubber stekkers met randaarde. Hij is voorzien van 2x 4 connectoren. De 16 polige connector is aangesloten met kanaal 1 = pen 1-2 of kanaal 1 = pen 1-9.

### technische specificaties

- kabellengte van de kabels: ca. 1,5m
- doorsnede: 3x 1,5mm

### Aansluiting op de multiconnector:

- kring 1 = pen 1-2
- kring 2 = pen 3-4